

LED-Umstieg leicht gemacht mit Aura Light

Finden Sie hier den richtigen LED-Ersatz für Ihre Aura Light T5-Lampe:

VORHANDENE LAMPE						LED-ERSATZ														
						EVG							VVG ODER BEI AUSBAU VORSCHALTGERÄT							
						>> Bitte beachten Sie die Treiber-Kompatibilitätsliste! >> Vorschaltgeräte mit mehr als 50.000 Betriebsstunden oder die älter als 7 Jahre sind, sollten vor dem Betrieb mit LED-Retrofitlampen ausgetauscht werden!														
LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	EFFIZIENZ (lm/W)	LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	EFFIZIENZ (lm/W)	
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 13W																				
1	554013	T5 Eco Saver HE LL 830 G5	13	1350	3000	1	591903	Opti T5 HF HE 830 G5	7	900	3000	129	1	586003	Opti T5 AC HE 830 G5	8	1000	3000	125	
1	554014	T5 Eco Saver HE LL 840 G5	13	1350	4000	1	591904	Opti T5 HF HE 840 G5	7	1000	4000	143	1	586004	Opti T5 AC HE 840 G5	8	1050	4000	131	
													1	586006	Opti T5 AC HE 865 G5	8	1050	6500	131	
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 19W																				
2	554023	T5 Eco Saver HE LL 830 G5	19	2100	3000	2	592003	Opti T5 HF HE 830 G5	10	1290	3000	129								
2	554024	T5 Eco Saver HE LL 840 G5	19	2100	4000	2	592004	Opti T5 HF HE 840 G5	10	1430	4000	143								
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 25W																				
3	554033	T5 Eco Saver HE LL 830 G5	25	2900	3000	3	592103	Opti T5 HF HE 830 G5	17	2200	3000	129	3	586013	Opti T5 AC HE 830 G5	16	2200	3000	138	
3	554034	T5 Eco Saver HE LL 840 G5	25	2900	4000	3	592104	Opti T5 HF HE 840 G5	17	2400	4000	141	3	586014	Opti T5 AC HE 840 G5	16	2400	4000	150	
														586016	Opti T5 AC HE 865 G5	16	2400	6500	150	
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 32W																				
4	554053	T5 Eco Saver HE LL 830 G5	32	3650	3000	4	592203	Opti T5 HF HO 830 G5	18	2600	3000	144	4	586113	Opti T5 AC HE 830 G5	18,5	2600	3000	141	
4	554054	T5 Eco Saver HE LL 840 G5	32	3650	4000	4	592204	Opti T5 HF HO 840 G5	18	2800	4000	156	4	586114	Opti T5 AC HE 840 G5	18,5	2800	4000	151	
4	554056	T5 Eco Saver HE LL 865 G5	32	3500	6500								4	586116	Opti T5 AC HE 865 G5	18,5	2800	6500	151	
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 20W																				
1	557013	T5 Eco Saver HO LL 830 G5	20	2000	3000															
1	557014	T5 Eco Saver HO LL 840 G5	20	2000	4000															
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 36W																				
2	557023	T5 Eco Saver HO LL 830 G5	36	3500	3000															
2	557024	T5 Eco Saver HO LL 840 G5	36	3500	4000															
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 50W																				
3	557033	T5 Eco Saver HO LL 830 G5	50	5000	3000	3	592303	Opti T5 HF HO 830 G5	26	3700	3000	142	3	586213	Opti T5 AC HO 830 G5	26	3850	3000	148	
3	557034	T5 Eco Saver HO LL 840 G5	50	5000	4000	3	592304	Opti T5 HF HO 840 G5	26	4000	4000	154	3	586214	Opti T5 AC HO 840 G5	26	4000	4000	154	
													3	586216	Opti T5 AC HO 865 G5	26	4000	6500	154	
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 45W																				
4	557043	T5 Eco Saver HO LL 830 G5	45	4900	3000	4	592403	Opti T5 HF HO 830 G5	26	3700	3000	142	4	586313	Opti T5 AC HO 830 G5	26	3850	3000	148	
4	557044	T5 Eco Saver HO LL 840 G5	45	4900	4000	4	592404	Opti T5 HF HO 840 G5	26	4000	4000	154	4	586314	Opti T5 AC HO 840 G5	26	4000	4000	154	
													4	586316	Opti T5 AC HO 865 G5	26	4000	6500	154	
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 73W																				
4	557053	T5 Eco Saver HO LL 830 G5	73	7000	3000	4	592503	Opti T5 HF HO 830 G5	37	5100	3000	138	4	586413	Opti T5 AC HO 830 G5	37	5350	3000	145	
4	557054	T5 Eco Saver HO LL 840 G5	73	7000	4000	4	592504	Opti T5 HF HO 840 G5	37	5600	4000	151	4	586414	Opti T5 AC HO 840 G5	37	5600	4000	151	
													4	586416	Opti T5 AC HO 865 G5	37	5600	6500	151	

* 1 = 549mm
 2 = 849mm
 3 = 1.149mm
 4 = 1.449mm



LED-Umstieg leicht gemacht mit Aura Light

Finden Sie hier den richtigen LED-Ersatz für Ihre Aura Light T5-Lampe:

VORHANDENE LAMPE						LED-ERSATZ													
						EVG						VVG ODER BEI AUSBAU VORSCHALTGERÄT							
						» Bitte beachten Sie die Treiber-Kompatibilitätsliste! » Vorschaltgeräte mit mehr als 50.000 Betriebsstunden oder die älter als 7 Jahre sind, sollten vor dem Betrieb mit LED-Retrofitlampen ausgetauscht werden!													
LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	EFFIZIENZ (lm/W)	LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (Kj)	EFFIZIENZ (lm/W)
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE PROTECTOR 13W FEP																			
1	554313	T5 Eco Saver HE Protector 830 G5	13	1200	3000	1	591903	Opti T5 HF HE 830 G5	7	900	3000	129	1	586003	Opti T5 AC HE 830 G5	8	1000	3000	125
1	554314	T5 Eco Saver HE Protector 840 G5	13	1200	4000	1	591904	Opti T5 HF HE 840 G5	7	1000	4000	143	1	586004	Opti T5 AC HE 840 G5	8	1050	4000	131
													1	586006	Opti T5 AC HE 865 G5	8	1050	6500	131
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE PROTECTOR 19W FEP																			
2	554323	T5 Eco Saver HE LL Protector 830 G5	19	2100	3000	2	592003	Opti T5 HF HE 830 G5	10	1290	3000	129							
2	554324	T5 Eco Saver HE LL Protector 840 G5	19	2100	4000	2	592004	Opti T5 HF HE 840 G5	10	1430	4000	143							
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE PROTECTOR 25W FEP																			
3	554333	T5 Eco Saver HE LL Protector 830 G5	25	2600	3000	3	592103	Opti T5 HF HE 830 G5	17	2200	3000	129	3	586013	Opti T5 AC HE 830 G5	16	2200	3000	138
3	554334	T5 Eco Saver HE LL Protector 840 G5	25	2600	4000	3	592104	Opti T5 HF HE 840 G5	17	2400	4000	141	3	586014	Opti T5 AC HE 840 G5	16	2400	4000	150
													3	586016	Opti T5 AC HE 865 G5	16	2400	6500	150
T5 ECO SAVER HE LONG LIFE PROTECTOR 32W FEP																			
4	554353	T5 Eco Saver HE LL Protector 830 G5	32	3100	3000	4	592203	Opti T5 HF HE 830 G5	18	2600	3000	144	4	586113	Opti T5 AC HE 830 G5	18,5	2600	3000	141
4	554354	T5 Eco Saver HE LL Protector 840 G5	32	3100	4000	4	592204	Opti T5 HF HE 840 G5	18	2800	4000	156	4	586114	Opti T5 AC HE 840 G5	18,5	2800	4000	151
													4	586116	Opti T5 AC HE 865 G5	18,5	2800	6500	151
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE PROTECTOR 32W FEP																			
1	557313	T5 Eco Saver HO LL Protector 830 G5	20	1750	3000														
1	557314	T5 Eco Saver HO LL Protector 840 G5	20	1750	4000														
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE PROTECTOR 36W FEP																			
2	557323	T5 Eco Saver HO LL Protector 830 G5	36	3100	3000														
2	557324	T5 Eco Saver HO LL Protector 840 G5	36	3100	4000														
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE PROTECTOR 50W FEP																			
3	557333	T5 Eco Saver HO LL Protector 830 G5	50	5000	3000	3	592303	Opti T5 HF HO 830 G5	26	3700	3000	142	3	586213	Opti T5 AC HO 830 G5	26	3850	3000	148
3	557334	T5 Eco Saver HO LL Protector 840 G5	50	5000	4000	3	592304	Opti T5 HF HO 840 G5	26	4000	4000	154	3	586214	Opti T5 AC HO 840 G5	26	4000	4000	154
													3	586216	Opti T5 AC HO 865 G5	26	4000	6500	154
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE PROTECTOR 45W FEP																			
4	557343	T5 Eco Saver HO LL Protector 830 G5	45	4900	3000	4	592403	Opti T5 HF HO 830 G5	26	3700	3000	142	4	586313	Opti T5 AC HO 830 G5	26	3850	3000	148
4	557344	T5 Eco Saver HO LL Protector 840 G5	45	4900	4000	4	592404	Opti T5 HF HO 840 G5	26	4000	4000	154	4	586314	Opti T5 AC HO 840 G5	26	4000	4000	154
													4	586316	Opti T5 AC HO 865 G5	26	4000	6500	154
T5 ECO SAVER HO LONG LIFE PROTECTOR 73W FEP																			
4	557353	T5 Eco Saver HO LL Protector 830 G5	73	7000	3000	4	592503	Opti T5 HF HO 830 G5	37	5100	3000	138	4	586413	Opti T5 AC HO 830 G5	37	5350	3000	145
4	557354	T5 Eco Saver HO LL Protector 840 G5	73	7000	4000	4	592504	Opti T5 HF HO 840 G5	37	5600	4000	151	4	586414	Opti T5 AC HO 840 G5	37	5600	4000	151
													4	586416	Opti T5 AC HO 865 G5	37	5600	6500	151

* 1 = 549mm
2 = 849mm
3 = 1.149mm
4 = 1.449mm



LED-Umstieg leicht gemacht mit Aura Light

Finden Sie hier den richtigen LED-Ersatz für Ihre Aura Light T8-Lampe:

VORHANDENE LAMPE						LED-ERSATZ													
						VVG bzw. Betrieb direkt an Netzspannung							EVG » Bitte beachten Sie die Treiber-Kompatibilitätsliste! » Vorschaltgeräte mit mehr als 50.000 Betriebsstunden oder die älter als 7 Jahre sind, sollten vor dem Betrieb mit LED-Retrofitlampen ausgetauscht werden!						
LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	EFFIZIENZ (lm/W)	LÄNGE*	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-FARBE (K)	EFFIZIENZ (lm/W)
Ultimate 18W																			
1	430213	Ultimate 18W-830	18	1300	3000	1	579703	Opti T8 7W-830	6,7	1050	3000	157	1	575703	OptiT8 HF 7,5W-830	7,5	1050	3000	140
1	431013	Ultimate Protector 18W-830	18	1300	3000														
1	432313	Ultimate Thermo 18W-830	18	1250	3000														
1	430214	Ultimate 18W-840	18	1300	4000	1	579704	Opti T8 7W-840	6,7	1150	4000	172	1	575704	OptiT8 HF 7,5W-840	7,5	1100	4000	147
1	431014	Ultimate Protector 18W-840	18	1300	4000														
1	432314	Ultimate Thermo 18W-840	18	1250	4000														
Ultimate 36W																			
2	430233	Ultimate 36W-830	36	3350	3000	2	579713	Opti T8 13W-830	12,9	2000	3000	155	2	575713	OptiT8 HF 15W-830	15	2250	3000	150
2	431033	Ultimate Protector 36W-830	36	3350	3000														
2	432333	Ultimate Thermo 36W-830	36	3200	3000														
2	430234	Ultimate 36W-840	36	3350	4000	2	579714	Opti T8 13W-840	12,9	2200	4000	171	2	575714	OptiT8 HF 15W-840	15	2400	4000	160
2	431034	Ultimate Protector 36W-840	36	3350	4000														
2	432334	Ultimate Thermo 36W-840	36	3200	4000														
Ultimate 58W																			
3	430253	Ultimate 58W-830	58	5200	3000	3	579733	Opti T8 19W-830	18,8	3000	3000	160	3	575723	OptiT8 HF 23W-830	23	3450	3000	150
3	431053	Ultimate Protector 58W-830	58	5200	3000														
3	432353	Ultimate Thermo 58W-830	58	5000	3000														
3	430254	Ultimate 58W-840	58	5200	4000	3	579734	Opti T8 19W-840	18,8	3200	4000	170	3	575724	OptiT8 HF 23W-840	23	3700	4000	161
3	431054	Ultimate Protector 58W-840	58	5200	4000														
3	432354	Ultimate Thermo 58W-840	58	5000	4000														
Universal 18W																			
1	435213	T8 Universal 18W-830	18	1300	3000	1	579703	Opti T8 7W-830	6,7	1050	3000	157	1	575703	OptiT8 HF 7,5W-830	7,5	1050	3000	140
1	435214	T8 Universal 18W-840	18	1300	4000	1	579704	Opti T8 7W-840	6,7	1150	4000	172	1	575704	OptiT8 HF 7,5W-840	7,5	1100	1100	147
Universal 36W																			
2	435233	T8 Universal 36W-830	36	3350	3000	2	579713	Opti T8 13W-830	12,9	2000	3000	155	2	575713	OptiT8 HF 15W-830	15	2250	3000	150
2	435234	T8 Universal 36W-840	36	3350	4000	2	579714	Opti T8 13W-840	12,9	2200	4000	171	2	575714	OptiT8 HF 15W-840	15	2400	4000	160
Universal 58W																			
3	435253	T8 Universal 58W-830	58	5200	3000	3	579733	Opti T8 19W-830	18,8	3000	3000	160	3	575723	OptiT8 HF 23W-830	23	3350	3000	150
3	435215	T8 Universal 58W-840	58	5200	4000	3	579734	Opti T8 19W-840	18,8	3200	4000	170	3	575724	OptiT8 HF 23W-840	23	3600	4000	161
Unique-L 18W																			
	496113	Unique-L 18W-830	18	1200	3000		489073	Unique-L LED 7W-830	7	1050	3000	143	* 1 = 590mm 2 = 1.200mm 3 = 1.500mm						
	496114	Unique-L 18W-840	18	1200	4000		489074	Unique-L LED 7W-840	7	1100	4000	143							
Unique-L 24W																			
	496123	Unique-L 24W-830	24	1800	3000		489133	Unique-L LED 12W-830	12	1750	3000	137	Änderungen vorbehalten. Stand Dezember 2023 Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg Tel: +49(0)40-75 66 34-0 Fax: -29 info@auralight.de, www.auralight.de						
	496124	Unique-L 24W-840	24	1800	4000		489134	Unique-L LED 12W-840	12	1800	4000	137							
Unique-L 36W																			
	496133	Unique-L 36W-830	36	2900	3000		489183	Unique-L LED 18W-830	18	2600	3000	128	AURA LIGHT						
	496134	Unique-L 36W-840	36	2900	4000		489184	Unique-L LED 18W-840	18	2700	4000	128							

** OptiHO 15W/24W ist ebenfalls in 5000K erhältlich